EW-7822ULC / UTC

Guide d'installation rapide

12-2016 / v1.0

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan
Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands
Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company
3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA
Live Tech Support: 1(800) 652-6776
Email: support@edimax.com

I. Informations sur le produit 1

I-1. Contenu de l'emballage 1
I-2. État des voyants 1
I-3. Pré-requis système 1
I-4. Sécurité 2

II. Installation 3

III. Windows 4

III-1. Installation du pilote 4
III-2. Désinstallation du pilote 7
III-2-1. Windows 7, 8.1 & 10 7

IV. Mac OS 9

IV-1. Installation du pilote 9
IV-2. Désinstallation du pilote 14

V. Désactivation des adaptateurs réseau 15

V-1. Windows 7 15
V-2. Windows 8.1 & 10 16
V-4. Mac 17

VI. Utilisation de l'adaptateur 18

VI-1. Windows 18
VI-2. Mac 19

Guide d'installation rapide multilingue (GIR) sur le CD

Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s ovladači

Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche QIG beiliegend in der Treiber CD

Español: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.

Français : Vous trouverez le Guide d'Installation Rapide en Français sur le CD joint

Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.

Hongrois : A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n

Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD

Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na załączonej płycie CD

Português: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues

Русский: Найдите Q.I.G. на русском языке на приложеном CD

Turc : Ürün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu bulabilirsiniz


Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією на CD

I. Informations sur le produit

I-1. Contenu de l'emballage



EW-7822ULC **ou**



EW-7822UTC




GIR




CD

I-2. État des voyants

VOYANT	État des voyants	Descriptif
WLAN	Allumé	Activité sans fil : émission ou réception des données.
	Éteint	Aucune activité sans fil.





I-3. Pré-requis système

- Windows 7/8/8.1~, Mac OS X 10.7~, Linux
- Port USB 2.0
- Disque dur : 100Mo
- Lecteur CD-ROM

I-4. Sécurité

Afin de garantir un fonctionnement sûr de l'appareil et la sécurité des utilisateurs, veuillez lire et respecter les consignes de sécurité suivantes.

1. L'adaptateur sans fil est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement ; ne placez pas l'adaptateur sans fil à l'extérieur.

2. Ne placez pas l'adaptateur sans fil dans ou à proximité de lieux chauds/humides (par ex. cuisine ou salle de bain).

3. L'adaptateur sans fil contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque pour les enfants de moins de 3 ans. Veuillez tenir l'adaptateur sans fil hors de portée des enfants.


4. L'adaptateur sans fil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. En cas de problèmes avec l'adaptateur sans fil, veuillez contacter votre revendeur et demander de l'aide.

5. L'adaptateur sans fil est un appareil électrique et comme avec tous les appareils électriques, vous devez immédiatement arrêter de l'utiliser s'il est mouillé pour une raison quelconque. Contactez un électricien qualifié pour obtenir plus d'aide.

II. Installation

1. Allumez votre ordinateur et insérez l'adaptateur USB dans un port USB libre de votre ordinateur.

Ne forcez jamais pour insérer l'adaptateur USB.



2. Insérez le CD-ROM inclus dans le lecteur de CD de votre ordinateur.

L'assistant d'installation est également disponible en téléchargement sur le site Internet Edimax.

3. Pour les utilisateurs **Windows**, l'assistant d'installation s'affiche. Pour les utilisateurs **Mac**, le dossier "Mac" du CD s'affiche.


Si le CD ne s'exécute pas automatiquement ou si vous avez téléchargé l'assistant d'installation, parcourez le dossier "Autorun" ou "Mac" du CD, respectivement pour les utilisateurs *Windows* ***ou*** *Mac****.***

4. Merci de suivre les instructions relatives à votre système d'exploitation au chapitre approprié.

III. Windows

III-1. Installation du pilote


Si le CD ne s'est pas exécuté automatiquement, ouvrez le fichier "Autorun.exe" pour lancer l'assistant d'installation.




1. Cliquez sur l'adaptateur USB sans fil pour continuer.




2. Cliquez sur "Installer le pilote" pour continuer.




3. Cliquez sur "Suivant" pour continuer.




4. Veuillez patienter pendant l'installation du pilote.



5. Vous devez redémarrer votre ordinateur avant d'utiliser l'adaptateur sans fil. Choisissez si redémarrer votre ordinateur immédiatement ou plus tard et cliquez sur "Terminer".



6.Cliquez sur "Quitter" pour fermer l'assistant d'installation.



Le GIR multilingue est également inclus sur le CD-ROM. Pour l'ouvrir, cliquez sur "GIR multilingue".


7. Veuillez désactiver tout autre adaptateur sans fil comme indiqué dans **V. Désactivation des adaptateurs réseau.** Ensuite, les utilisateurs Windows peuvent se connecter à un réseau Wi-Fi disponible comme d'habitude. Pour savoir comment faire, veuillez consulter **VI. Utiliser l'adaptateur.**

III-2. Désinstallation du pilote


Pour désinstaller les pilotes pour votre adaptateur, utilisez la fonction intégrée au **Panneau de configuration Windows Programmes et fonctionnalités**, **Désinstaller un programme** ou**Ajouter ou supprimer des programmes**. Un exemple est illustré ci-dessous :

III-2-1. Windows 7, 8.1 & 10


1. Ouvrez le panneau de configuration depuis le menu Démarrer ou la fonction Rechercher.



2. Sélectionnez **Désinstaller un programme** dans la catégorie **Programmes**.




3. Sélectionnez **Edimax AC1200** (ou un équipement similaire) et cliquez sur **Désinstaller.**




IV. Mac OS

IV-1. Installation du pilote


1. Ouvrez "RTLWLANU_MacOS.." (ou un dossier similaire) et effectuez un double clic sur le fichier "Installer.pkg" pour ouvrir l'assistant d'installation du pilote.




2. Cliquez sur "Continuer" pour passer à l'étape suivante.




3. L'écran suivant affiche des informations importantes ; veuillez les lire attentivement. Cliquez sur "Continuer" lorsque vous êtes prêt à continuer.



4. Sélectionnez une langue (la langue par défaut est l'anglais) et cliquez sur "Continuer" pour installer le pilote.



5. Pour lire la licence du logiciel, cliquez sur "Lire licence" et cliquez sur "Accepter" pour confirmer que vous acceptez les conditions. Vous devez accepter les conditions pour continuer l'installation du logiciel.




6. Sélectionnez l'utilisateur pour lequel installer le logiciel (si cela vous est demandé) et cliquez sur "Continuer".




7. Cliquez sur "Installer" pour installer le pilote.




8. Il peut vous être demandé de saisir votre mot de passe système/administrateur avant de commencer l'installation. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur "Installer le logiciel".




9. Il vous est demandé de redémarrer votre ordinateur à la fin de l'installation. Cliquez sur "Continuer l'installation" pour continuer.



10. Veuillez patienter pendant l'installation du pilote.




11. Lorsque l'installation est terminée, l'écran suivant vous informe que "l'installation a réussi". Cliquez sur "Redémarrer" pour redémarrer votre ordinateur.



12. Veuillez ensuite désactiver tout autre adaptateur sans fil comme indiqué dans **V. Désactivation des adaptateurs réseau.** Vous pouvez alors vous connecter à un réseau Wi-Fi comme décrit à la section **VI. Utilisation de l'adaptateur.**

IV-2. Désinstallation du pilote

1. Ouvrez "RTLWLANU_MacOS.." ou (un dossier similaire).



2. Effectuez un double clic sur le fichier "Uninstall.pkg" et suivez les instructions sur l'écran.




V. Désactivation des adaptateurs réseau

Pour vous assurer que votre adaptateur USB sans fil peut fonctionner correctement, il est recommandé de désactiver tout autre adaptateur réseau sans fil installé sur l'ordinateur. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez consulter le manuel de votre ordinateur ou suivre les conseils ci-dessous.

V-1. Windows 7


Allez dans **Démarrer > Panneau de configuration**. Cliquez sur **Afficher l'état et la gestion du réseau > Connexion réseau sans fil** et cliquez sur **Désactiver.**



V-2. Windows 8.1 & 10

1. Accédez à l'**Explorateur de fichiers > Réseau (clic droit) > Propriétés > Modifier les paramètres de l'adaptateur.**

2. Effectuez un clic-droit sur votre adaptateur sans fil, sélectionnez "**Propriétés**" puis "**Désactiver**".




V-4. Mac

1. Sélectionnez "Préférences système" dans le dock.




2. Dans "Préférences système", sélectionnez "Réseau".



3. Toutes vos connexions réseau sont affichées, comme illustré ci-dessous. Sélectionnez "Wi-Fi" dans le panneau de gauche.



4. Cliquez sur "Désactiver Wi-Fi" dans le panneau principal.




VI. Utilisation de l'adaptateur

Une fois le pilote installé et les autres adaptateurs possibles désactivés, les utilisateurs Windows peuvent se connecter à un réseau Wi-Fi comme d'habitude. Les utilisateurs Mac doivent se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide de l'utilitaire fourni, comme décrit en **VI-2. Mac**


VI-1. Windows

Voici un exemple de raccordement. L'opération peut varier en fonction de votre édition de Windows.


1. Cliquez sur l'icône réseau (exemples ci-dessous) dans la zone de notification et sélectionnez "Connexion à un réseau".



2. Recherchez le SSID de votre réseau Wi-Fi, puis cliquez sur "Connecter". Si vous avez défini un mot de passe pour votre réseau, il vous est demandé de le saisir.




3. La connexion à votre réseau Wi-Fi est réussie, après la saisie correcte de votre mot de passe.



VI-2. Mac


1. Cliquez sur l'icône du nouvel adaptateur USB dans le menu en haut à droite de votre bureau Mac.



2. Les réseaux Wi-Fi disponibles seront affichés. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi comme d'ordinaire.



3. Saisissez le mot de passe (clé réseau) pour le réseau Wi-Fi et cliquez sur "Joindre".



4. Après avoir saisi votre mot de passe, la connexion à votre réseau Wi-Fi sera réussie. Vous pouvez utiliser les autres éléments du menu pour activer/désactiver votre adaptateur USB, rejoindre un autre réseau (en saisissant le nom SSID manuellement), afficher le code PIN WPS ou activer le mode bouton poussoir WPS.



Le WPS, Configuration Wi-FI Protégée est une façon supplémentaire simple d'établir des connexions entre des appareils compatibles WPS. La plupart des appareils réseau sans fil modernes intègrent une touche WPS qui active la fonction WPS sur l'appareil. Lorsque le WPS est activé de manière correcte et en respectant les délais pour deux appareils compatibles, ces derniers établissent automatiquement une connexion entre eux.

Le WPS peut être activé à l'aide de l'utilitaire Wi-Fi, ce qui a le même effet qu'un appui physique sur la touche WPS (appelée "PBC" ou "configuration bouton-poussoir").

Le WPS par code PIN est une variation de la fonction WPS qui peut être activée à partir de l'interface Utilisateur Internet d'un appareil et qui inclut l'utilisation d'un code PIN entre les deux appareils pour l'identification et la vérification.

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device was tested for typical lap held operations with the device contacted directly to the human body to the back side of the notebook computer. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, avoid direct contact to the transmitting antenna during transmitting.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C. The equipment version marketed in US is restricted to usage of the channels 1-11 only. This equipment is restricted to ***indoor*** use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

R&TTE Compliance Statement

This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC (Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

English: This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Français: Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE.

Čeština: Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.

Polski: Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Română: Acest echipament este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.

Русский: Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Magyar: Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC).

Türkçe: Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.

Українська: Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Slovenčina: Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.

Deutsch: Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Español: El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Italiano: Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.

Nederlands: Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Português: Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Norsk: Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Svenska: Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.

Dansk: Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.

Suomi: Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN AT BE CY CZ DK EE FI FR RU DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT UA SK SI ES SE GB IS LI NO CH BG RO TR

WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE directives.

Equipment: AC1200 Wi-Fi Dual-Band USB Adapter
Model No.: EW-7822ULC/EW-7822UTC

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 1999/5/EC

Spectrum	:	ETSI EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
		ETSI EN 301 893 V1.8.1 (2015-03)
EMC	:	EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
		EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
Safety (LVD)	:	IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)+Am 1:2009+Am 2:2013
		EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Recommendation 99/519/EC

EMF	:	EN 62311:2008

Directives 2006/95/EC

Safety (LVD)	:	IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)+Am 1:2009+Am 2:2013
		EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2,
5652 AE Eindhoven,
The Netherlands

a company of :
Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhu 1st Rd.,
Neihu Dist., Taipei City,
Taiwan

Signature:

Printed Name: Vivian Ma
Title: Director
Edimax Technology Europe B.V.

CE

Date of Signature: December, 2016
Signature:

Printed Name: Albert Chang
Title: Director
Edimax Technology Co., Ltd.


EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER