

## XORO DAB 800 (XOR400908)

DAB/DAB+/FM Radioempfang, eingebauter Akku, Metall-Teleskopantenne, Schultergurt, Bevölkerungswarnung über DAB Signal, IP44



- Rauschfreier Empfang von digitalen Radiosendern über DAB / DAB+
- DSP-Technologie (2 x 10 Watt)
- Eingebauter Akku mit 5000 mAh
- Bevölkerungswarnung über DAB Signal
- Bluetooth® 5.0
- Jeweils 10 Senderspeicher für FM und DAB
- Unterstützt RDS und Radiotext
- Programmierbarer Alarm mit Schlummerfunktion, Einschlaf-timer (nur im Netzbetrieb möglich)
- Ausziehbare Teleskopantenne für optimalen Empfang
- Abnehmbarer und verstellbarer Schultergurt
- Betrieb mit Netzteil oder für unterwegs mit Akku möglich

### Allgemeine Daten

Stromversorgung:	DC 12V DC/2A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten), eingebauter Akku mit 5000 mAh, 7,4V
Leistungsaufnahme:	max. 20 W
Abmessungen:	324 x 148 x 146 mm
Gewicht:	1855g

### Display und Bedienelemente

Display:	2.4 Zoll Farbdisplay
----------	----------------------

### Audio

Ausgangsleistung:	2x 10 W RMS
-------------------	-------------

### Anschlüsse

Audio:	3.5mm AUX IN
Daten:	USB

## Funktionen

Radio Funktionen: DAB / DAB+ / FM Radioempfang  
Alarmfunktion, EinschlafTIMER

## Funkaussendung

DAB: 174.926 MHz-239.2 MHz

## Akku

Kapazität (mAh): 3,7 V/10.000 mAh  
7,4 V/5.000 mAh  
Zellspannung: 3,7 V  
Anzahl der Zellen: 4 Stück  
Akkugewicht: 183g  
UN-Nummer: 3481  
Verpackungsanweisung: VA 967 - Teil II

## Betriebsbedingungen

Temperatur: 0 - 40° C  
Luftfeuchtigkeit: 5 - 90% (nicht kondensierend)

## Handelsdaten

Abmessungen OVP: 399 x 193 x 172 mm  
Gewicht OVP: 2,38 kg  
Exportkartonmaße: 415 x 402 x 363 mm  
Exportkartongewicht: 10,3 kg  
Verpackungseinheit: 4 Stk.  
Artikelnummer: XOR400908  
EAN: 4260427614532

## Lieferumfang

enthalten sind: XORO DAB 800  
Netzteil  
Schultergurt  
Bedienungsanleitung