

## Hauptmerkmale:

- ◆ Steuern Sie den XS01-WX Smart-Rauchmelder bequem über die mobile App und erhalten Sie schnelle Benachrichtigungen in der App bei Alarmen, Störungen oder niedrigem Batteriestand.
- ◆ Der Rauchmelder kann über WLAN direkt mit der X-Sense Home Security App verbunden werden, ganz ohne Basisstation.
- ◆ Dieser Rauchmelder ist mit einem photoelektrischen Sensor ausgestattet, der langsam schwelende und glimmende Brände erkennt, und hat eine lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren.
- ◆ Dieser Rauchmelder ist kompakt und besonders schlank, wodurch er sich leicht auf Reisen mitnehmen lässt.
- ◆ Gerätefreigabe-Funktion: Mit der X-Sense Home Security App können Sie Ihre Geräte mit bis zu 12 verschiedenen App-Konten teilen, sodass die freigegebenen Nutzer Echtzeit-Push-Benachrichtigungen erhalten.



## WLAN-Rauchmelder

XS01-WX

### Technische Spezifikationen




<b>Sensortyp</b>	Fotoelektrisch
<b>Betriebsdauer</b>	10 Jahre
<b>Stromversorgung</b>	Austauschbare 3 V CR123A Lithium-Batterie
<b>Batterielebensdauer</b>	1 Jahr
<b>Abdeckungsbereich</b>	20-40m <sup>2</sup>
<b>Alarmlautstärke</b>	≥ 85 dB auf 3 m bei 3,2 ± 0,3 kHz pulsierendem Alarm
<b>Betriebstemperatur</b>	4,4-37,8° C
<b>Betriebs-relative Luftfeuchtigkeit</b>	≤ 85 % rF (nicht kondensierend)
<b>Stummschaltungsdauer</b>	Ca. 9 Minuten
<b>Funkfrequenz</b>	2,4 GHz (nicht kompatibel mit 5 GHz-WLAN-Netzwerken)
<b>Funkprotokoll</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Sendeleistung</b>	17 dBm

<b>Produktgewicht</b>	92g
<b>Produktabmessungen</b>	78 x 78 x 48mm
<b>Lieferumfang</b>	1× Rauchmelder (Batterie vorinstalliert) + 1× Montagehalterung + 2× Schrauben + 2× Dübel + 1× Benutzerhandbuch

## Betriebsmodi

<b>Standby-Modus</b>	Blitzt alle 60 Sekunden einmal rot.
<b>WLAN-Verbindung</b>	Blitzt blau.
<b>Gerätetest</b>	Blitzt dreimal rot, dann blau, begleitet von drei kurzen Pieptönen.
<b>Rauch-Alarm</b>	Blitzt alle 1 Sekunde einmal rot, begleitet von durchgehenden kurzen Pieptönen.
<b>Stummschaltungsmodus</b>	Blitzt alle fünf Sekunden einmal rot.
<b>Batteriestand niedrig</b>	Blitzt alle 60 Sekunden einmal rot, mit einem Piepton alle 60 Sekunden.
<b>Fehler</b>	Blitzt alle 40 Sekunden zweimal rot, mit zwei Pieptönen alle 40 Sekunden.

## Empfindlichkeit

<b>Rauchempfindlichkeit</b>	Testausrichtung	Luftstrom	Empfindlichkeit
	180° von der LED entfernt	0.02m/s	0.092-0.195dB/m
			

## Bestellinformationen

Teilenummer	Packungsinhalt	Abmessungen (mm)	Gewicht (g)	Einheiten pro Karton
XS01-WX (1 Stück)	1 Stück	79 x 79 x 58	140	125 Stück
XS01-WX (3-Stück)	3 Stück	155 x 58 x 84	420	48 Sets