



## Hauptmerkmale:

- ◆ Der CO-Melder kann über WLAN direkt mit der X-Sense Home Security App verbunden werden, ganz ohne Basisstation.
- ◆ Bleiben Sie mit Ihrem Melder verbunden und sehen Sie alle Benachrichtigungen ein, einschließlich CO-Alarm, niedrigem Batteriestand, Fehler, CO-Alarm-Vorsichtsmaßnahmen und mehr.
- ◆ Die Funktion zur Gerätefreigabe ermöglicht es Ihnen, Ihre Familienmitglieder hinzuzufügen, sodass Sie alle die Sicherheit Ihres Zuhauses im Blick behalten können.
- ◆ 10-jährige Sensorlebensdauer, die sicherstellt, dass Ihre Familie 10 Jahre lang geschützt bleibt.
- ◆ Dieser intelligente Kohlenmonoxid-Melder kann frei auf einem Regal aufgestellt oder mit dem Zubehör an der Wand befestigt werden, sodass Sie beruhigt sind – zu Hause oder im Urlaub.

## WLAN-Kohlenmonoxidmelder XC04-WX

### Technische Spezifikationen



<b>Sicherheitsstandard</b>	EN 50291-1:2018
<b>Sensortyp</b>	Elektrochemisch
<b>Betriebsdauer</b>	10 Jahre
<b>Stromversorgung</b>	CR123A (austauschbare Batterie)
<b>Batterielebensdauer</b>	1 Jahr
<b>Alarmlautstärke</b>	≥ 85 dB auf 3 m bei 3,2 ± 0,3 kHz pulsierendem Alarm
<b>Betriebstemperatur</b>	4,4-37,8° C
<b>Betriebs-relative Luftfeuchtigkeit</b>	10 %-85 % rF (nicht kondensierend)
<b>Stummschaltungsdauer</b>	Ca. 9 Minuten
<b>Funkfrequenz</b>	2,4 GHz (nicht kompatibel mit 5 GHz-WLAN-Netzwerken)

<b>Funkprotokoll</b>	<b>IEEE 802.11b/g/n</b>
<b>Produktgewicht</b>	88g
<b>Produktabmessungen</b>	135 x 63 x 24mm
<b>Lieferumfang</b>	1× CO-Melder (Batterie vorinstalliert) + 2× Schrauben + 2× Dübel + 1× Benutzerhandbuch

## Betriebsmodi

<b>Einschalten</b>	<p><b>Erstmalige Verwendung ohne Verbindung zum WLAN:</b> Durchläuft 8 Zyklen (gelb/grün/rot) in Folge mit einem kurzen Piepton.</p> <p><b>Die Batterie wurde ersetzt und das Gerät war zuvor mit dem WLAN verbunden:</b> Die LED-Anzeige blinkt blau mit einem kurzen Piepton, bis die WLAN-Verbindung erfolgreich ist.</p>
<b>Standby-Modus</b>	Die LED-Anzeige blinkt alle 60 Sekunden einmal grün.
<b>Alarmmodus</b>	<p><b>CO erkannt &amp; Alarm:</b> Die blaue Hintergrundbeleuchtung ist eingeschaltet, und die LED-Anzeige blinkt alle 5,8 Sekunden viermal rot, begleitet von vier kurzen Pieptönen, die sich alle 5,8 Sekunden wiederholen.</p> <p><b>CO erkannt, aber kein Alarm:</b> Die LED-Anzeige blinkt alle 60 Sekunden einmal grün.</p> <p><b>Alarm abgebrochen:</b> Die LED-Anzeige blinkt einmal pro Sekunde grün für 5 Sekunden.</p>
<b>Testmodus</b>	2 Sets mit jeweils 4 roten Blinksignalen, begleitet von 2 Serien mit jeweils 4 kurzen Pieptönen.
<b>Anzeige der maximalen CO-Konzentration / Zurücksetzen</b>	Die LED-Anzeige blinkt einmal grün, begleitet von einem Piepton.
<b>Stummschaltungsmodus</b>	<p><b>CO-Stummschaltung:</b> Die LED-Anzeige blinkt alle 5,8 Sekunden viermal rot.</p> <p><b>Niedriger Batteriestand:</b> Die LED-Anzeige blinkt alle 60 Sekunden einmal gelb.</p> <p><b>Am Ende des Zyklus:</b> Die LED-Anzeige blinkt alle 60 Sekunden dreimal gelb.</p> <p>Beenden des Stummschaltungsmodus: Die LED-Anzeige blinkt dreimal grün.</p>
<b>Batteriestand -niedrig</b>	Die LED-Anzeige blinkt alle 60 Sekunden einmal gelb, begleitet von einem kurzen Piepton alle 60 Sekunden.
<b>Fehler</b>	Die LED-Anzeige blinkt alle 60 Sekunden zweimal gelb, begleitet von zwei kurzen Pieptönen alle 60 Sekunden.
<b>Ende der Lebensdauer</b>	Die LED-Anzeige blinkt alle 60 Sekunden dreimal gelb, begleitet von drei kurzen Pieptönen alle 60 Sekunden.

## Empfindlichkeit

---

CO-Empfindlichkeit	Teile pro Million (ppm)	Zeit
	30ppm	über 120 Minuten
	50ppm	60-90 Minuten
	100ppm	10-40 Minuten
	300ppm	0-3 Minuten

## Bestellinformationen

---

Teilenummer	Packungsinhalt	Abmessungen (mm)	Gewicht (g)	Einheiten pro Karton
XC04-WX	1 Stück	139 x 67 x 35	147	126 Stück