

X-Sense FS61

RF-Rauchmelder-Set mit Basisstation SBS50 und 6x Smart-Rauchmelder XS01-M

EAN: 0810194780066

Verpassen Sie niemals einen Alarm: Sobald Rauch festgestellt wird, erhalten Sie eine sofortige Warnmeldung auf Ihrem Handy. Parallel dazu ertönt ein lauter Signalton an der Basisstation und an jedem verbundenen Melder. So werden alle Bewohner darüber informiert, dass sie das Haus verlassen müssen.

Errichten Sie eine intelligente Sicherheitsüberwachung für Ihr Zuhause: Die SBS50-Basisstation unterstützt bis zu 50 Geräte, darunter die Rauchmelder XS01-M und XS0B-MR (mit Sprachalarm), den Kohlenmonoxidmelder XC01-M und weitere Melder wie den Hitzemelder XH02-M, das Thermo-Hygrometer STH51 und den Wassermelder SWS51. Dank der Reichweite der Freiluftverbindung von 500 Metern können Sie jeden Winkel Ihres Zuhauses absichern.

Sofortige Statusmeldungen: Überwachen Sie Ihr Zuhause von überall aus und erhalten Sie über die App X-Sense Home Security sofortige Alarm-Benachrichtigungen sowie Warnungen bei niedrigem Batteriestand, Störungen und mehr. Außerdem werden Sie darüber informiert, wenn die Gefahr vorüber ist.

Test über die App: Testen Sie den Alarm einfach und schnell von der App aus, ohne auf eine Leiter steigen zu müssen, um eine Taste am Gerät selbst zu drücken.

Lauter und klarer Signalton: Das X-Sense-Rauchwarnsystem bietet einen leistungsstarken 100-dB-Alarm an der Basisstation und 85-dB-Alarmlaute an allen verbundenen Rauchwarnmeldern. So wird sichergestellt, dass alle Personen in Ihrem Haus unabhängig vom Aufenthaltsort vor jeder Gefahr gewarnt werden.

Bequem für alle: Mit der praktischen Familienfreigabe können bis zu 12 Familienmitglieder das Gerät über die X-Sense-App steuern, Push-Benachrichtigungen empfangen, Geräte testen/stummschalten, den Alarmstatus überprüfen und mehr.



Basisstation SBS50

Hauptmerkmale

- Eingebauter Lautsprecher mit Sprachanweisungen bis zu 110 dB und mehreren auswählbaren Melodien
- 2-in-1 Stummschalt-/Netzwerktaaste für einfache Bedienung
- Signalreichweite bis zu 500 m in offenen Umgebungen
- Stabile WLAN-Verbindung bis zu 50 m vom Router in offenen Umgebungen
- LED-Anzeige mit drei Farben zur Anzeige des Status der Zentraleinheit
- Unterstützt bis zu 50 Geräte, die sich mit einer Basisstation verbinden

Technische Daten

Modell	SBS50
Stromversorgung	Eingang: 100–240 V AC, 50/60 Hz Ausgang: 5,0 V – 1,0 A
Alarmlautstärke	100 dB
Betriebstemperatur	4,4-37,8°C
Betriebs-relative Luftfeuchtigkeit	0-85% RH (nicht kondensierend)
Anzeigeleuchte	LED (rot/gelb/grün)
Betriebsfrequenz	868 MHz
Wi-Fi-Frequenz	2,4 GHz (nicht kompatibel mit 5-GHz-WLAN- Netzwerken)
Wi-Fi- Übertragungsbereich	50m
Funkprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Produktgewicht	78 g
Produktabmessungen	90 x 90 x 26.5mm

Betriebsmodi

Einschalten	Die LED blinkt einmal rot.
WLAN erfolgreich verbunden	Die LED leuchtet dauerhaft blau.
Verbindung zum WLAN fehlgeschlagen	Die LED leuchtet dauerhaft gelb.
WLAN-Kopplungsmodus	Die LED blinkt gelb.
Alarmmodus	Die LED blinkt rot.

RF-Funk-Mini-Rauchmelder XS01-M

Hauptmerkmale

- Zwei flexible Betriebsmodi: Kann entweder als vernetzter Alarm ohne Basisstation verwendet werden oder für erweiterte Funktionen an die SBS50-Basisstation angeschlossen werden
- Vernetzbar mit bis zu 24 X-Sense Link+-Alarmen: Wird einer ausgelöst, ertönen die anderen ebenfalls, um Sie zu alarmieren
- An die SBS50-Basisstation anschließen, Ihr Zuhause von überall überwachen und Echtzeitbenachrichtigungen zu Alarmen, niedrigem Batteriestand, Störungen und mehr über die X-Sense Home Security App erhalten.
- Große Übertragungreichweite von 500 m
- Maximal 50 Geräte können an eine Basisstation angeschlossen werden

Technische Daten

Modell	XS01-M
Sicherheitsstandard	EN 14604:2005+AC:2008
Sensortyp	Fotoelektrisch
Betriebsdauer	10 Jahre
Stromversorgung	Austauschbare 3-V-CR123A-Lithiumbatterie
Alarmlautstärke	≥ 85 dB in 3 m Entfernung bei 3,2 ± 0,3 kHz pulsierendem Alarm
Betriebstemperatur & Luftfeuchtigkeit	4,4–37,8 °C, 10 %- 85 % rF (nicht kondensierend)
Stummschaltungsdauer	Ca. 9 Minuten
Anzeigeleuchte	LED (rot/gelb/grün)
Betriebsfrequenz	868 MHz
Anzahl der vernetzten Geräte	Bis zu 24 kabellose Geräte (nur kompatibel mit X-Sense Link+ Funkalarmen)
Verbindungsreichweite	500 m (im Freien)
Produktgewicht	95 g
Produktabmessungen	78 x 78 x 48mm

Betriebsmodi

Standby- Modus	Rote LED blinkt alle 60 Sekunden einmal.
Alarmmodus	Rauchdetektion: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, dazu 3 Pieptöne alle 4 Sekunden. Vernetzter Alarm durch Rauch: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, dazu 3 Pieptöne alle 4 Sekunden. Vernetzter Alarm durch CO: Rote LED blinkt alle 5,8 Sekunden 4-mal, dazu 4 Pieptöne alle 5,8 Sekunden. Stummschaltung bei Alarm: Rote LED blinkt alle 5 Sekunden einmal.
Testmodus	Einzelgerät testen: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, dazu 3 Pieptöne alle 4 Sekunden. Alle vernetzten Alarme testen: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, kontinuierliches Piepen bis zum Loslassen der Test-/Stummschalttaste.
Stummschaltungsmodus	Rote LED blinkt alle 5 Sekunden einmal.
Batteriestandniedrig	Rote LED blinkt alle 60 Sekunden einmal, dazu 1 Piepton alle 60 Sekunden.
Fehler	Rote LED blinkt alle 60 Sekunden zweimal, dazu 2 Pieptöne alle 60 Sekunden.

Empfindlichkeit

Rauchempfindlichkeit	Testausrichtung	Luftstrom	Empfindlichkeit
	180° von der LED	0.02m/s	0.125-0.235dB/m

Lieferumfang

- 1 x Basisstation SBS50
- 1 x Netzadapter
- 1 x Netzkabel
- 1 x Benutzerhandbuch
- 6 x Rauchmelder XS01-M
- 6 x Montagehalterung
- 12 x Schrauben
- 12 x Dübel
- 6 x Benutzerhandbuch
- 6 x Batterie (vorinstalliert)