



Universales Steckernetzgerät (1000 mA)

Das Steckernetzgerät bietet eine universelle Stromversorgung für tragbare Geräte. Der Betriebszustand wird über eine LED auf der Geräteoberseite angezeigt. Ein Drehschalter auf der Geräterückseite ermöglicht die Umstellung der Spannung von 3 V bis 12 V. Das Steckernetzgerät ist in der Ausgangs-

spannung stabilisiert und die eingebaute Sicherung schaltet das Gerät automatisch bei Überhitzung ab. Die 2 m lange Anschlussleitung mit 9 verschiedenen Steckern für den individuellen Anschluss ist im Lieferumfang enthalten.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

NG1000USB 011
4004005101584



Letzte Aktualisierung: 16.03.2016



LEISTUNGSMERKMALE (NG1000USB 011)

- Set bestehend aus:
1x Anschlusskabel, 2 m
9x Adapter (USB A Buchse, 0,75 - 5,5 mm Anschlussstecker)
- Universelle Stromversorgung für tragbare Geräte
- Betriebsanzeige durch LED auf der Gehäuseoberseite
- Stabilisierte Ausgangsspannung
- Umschaltbarer Drehschalter auf der Geräterückseite (3 V bis 12 V)
- Umschaltbare Polarität
- Maximale Sicherheit durch Überhitzungsschutz (Automatische Abschaltung)
- Energiesparend (EuP konform)

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Anzeige	Leuchtdioden (LED)
Ausgangsspannung (DC)	3,0/4,5/5,0/6,0/7,5/9,0/12 V (einstellbar)
Spannungsversorgung	Eingang: 100 - 240 V , 50 - 60 Hz, 16,5 W Ausgang: 1000 mA (max.)

Farbe	Schwarz
Verpackungsart	Karton

Letzte Aktualisierung: 16.03.2016