

Delock Audio Konverter Digital > Analog

Kurzbeschreibung

Der Delock Audio Konverter wandelt Ihr digitales Audiosignal in ein analoges Stereosignal um. Am Eingang des Gerätes können Sie z. B. Ihren digitalen DVD oder Blu-ray Player anschließen und das Signal entweder optisch über Toslink oder per Koaxialverbindung einspeisen. Am Ausgang wird das Audiosignal per Cinch zum analogen Gerät ausgegeben.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - Eingang: 1 x Toslink S/PDIF
 - 1 x Koaxial S/PDIF
 - Ausgang: 2 x Cinch rot / weiß
 - 1 x DC Stromanschluss 5 V
- Rauschfreie elektromagnetische Signalübertragung
- Unterstützt verschiedene Audioraten, z. B. 32, 44.1, 48 und 96 KHz
- Maße (LxBxH): ca. 63 x 41 x 21 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Ausgang: 5 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen \varnothing ca. 2,1 mm
 - außen: \varnothing ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9 mm

Systemvoraussetzungen

- Digitales Audiosignal
- Anschlusskabel

Packungsinhalt

- Konverter Digital > Analog
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 62444

EAN: 4043619624447

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box



Abbildungen

